

Distributeur HDMI, 4K, 4 ports

14.01.3586

Mode d'emploi



CHER CLIENT

Merci d'avoir acheté ce produit. Pour des performances et une sécurité optimale, veuillez lire attentivement ce manuel avant de connecter, d'utiliser ou de régler ce produit. S'il vous plaît garder ce manuel pour référence future.

1.0 INTRODUCTION

Il s'agit d'un puissant et petit répartiteur HDMI 2.0 UHD avec prise à chaud et corps en métal. Il distribue l'entrée du signal HDMI dans quatre sorties identiques. Il offre une sortie audio et vidéo haute performance via un câble HDMI avec une résolution allant jusqu'à 4k* 2k@60HZ et peut recevoir et transmettre une bande passante allant jusqu'à 6Gbps/600MHz.

2.0 CARACTÉRISTIQUES

- Une entrée HDMI, quatre sorties HDMI
- Vidéo Deep Full HD 12 bits, Full 3D, HDR et 4K2K 60Hz
- Fréquence haut débit HDMI jusqu'à 600 MHz
- Prend en charge l'audio compressé
- Prend en charge HDCP 2.2

3.0 SPÉCIFICATIONS

Entrée/Sortir	
Entrée	HDMI x1
Sortie	HDMI x4
Fréquence de travail	
Gamme de fréquence verticale	24/30/50/60Hz
Bande passante de l'amplificateur vidéo	6 Gb/s/600 MHz
Résolutions (HDTV)	
Interlaced (50&60Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressive (50&60Hz)	Maximum jusqu'à 4kx2k@60Hz
Physiquement	
Taille (LWH)	123x51x20mm
Poids (net)	156g
Puissance requise	
Alimentation externe	5V/2A
Puissance/Consommation (Max)	4.2W

Annotation: Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

4.0 CONTENU DE L'EMBALLAGE

Avant d'essayer d'utiliser cet appareil, veuillez vérifier l'emballage et assurez-vous que les éléments suivants sont inclus dans le carton d'expédition:

- Unité principale
- Mode d'emploi
- Alimentation 5V CC

5.0 CONNEXION

1) Connectez la source vidéo HDMI à l'entrée HDMI du répartiteur avec un câble HDMI (les câbles HDMI sont en option).

*Veuillez-vous référer à la section Schéma de connexion

2) Connectez les quatre sorties du répartiteur à quatre écrans.

3) Allumez l'alimentation.

6.0 SCHÉMA

