# ATEN CS17916 16-Port USB - HDMI KVM

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 14.01.6739 |
| **Hersteller** | ATEN |
| **Hersteller-Art.-Nr.** | CS17916 |
| **EAN (Einzelstück)** | 4719264641602 |

**USB-KVM-Switch mit 16 Ports für HDMI-Grafik - Der USB-KVM-Switch mit 16 Ports für HDMI-Grafik CS17916 ist ein Multifunktionsgerät, das es ermöglicht, 16 HDMI-Computer von einer einzigen USB-Tastatur, Monitor und USB-Maus aus zu steuern.**

Der CS17916 kann bis auf zwei Ebenen kaskadiert werden - sodass Sie bis zu 256 Computer steuern können - alle von einer einzigen Konsole aus. Weiterhin unterstützt der CS17916 Mehrschirm-Konfigurationen, durch die bis zu acht Switches über herkömmliche USB-Kabel verbunden werden können, um auf Mehrschirmcomputern übersichtlich die gesamte Konfiguration im Griff haben zu können. So können Sie die Bildausgabe bequem gegenüberstellen, analysieren und übersichtlich überwachen, wodurch sich der gesamte Arbeitsablauf vereinfacht.

Ferner besitzt der CS17916 die von ATEN bekannte OSD-Menüsteuerung, über die der Zugriff auf jeden der angeschlossenen Computer möglich ist. Über das OSD-Menü lässt sich auch die Gerätekonfiguration sichern und bei Bedarf zurückspielen. Der CS17916 unterstützt Multimediatastaturen und die Tonübertragung. Sie können sich die Tonwiedergabe der einzelnen Computer auf zwei Lautsprechersets anhören (jeweils ein Wiedergabesignal gleichzeitig).

• Eine USB-Konsole steuert sechzehn Computer mit HDMI-Schnittstelle und zwei weitere USB 2.0-Geräte
• HDMI-kompatibel
• Kaskadenschaltung auf maximal zwei Ebenen – Steuerung von bis zu 256 Computern
• Mehrschirm-Funktionalität - schalten Sie bis zu acht CS17916-Einheiten zusammen, und geben Sie das Bild auf bis zu acht Monitoren aus (Zwei-, Drei-, Vier- und Mehrschirmsysteme)
• Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub

• Auswahl der Computer per Drucktaster auf der Gerätevorderseite, Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenü)
• Unabhängiges Umschalten von KVM und USB
• OSD-Funktion zum Sichern/Wiederherstellen - hiermit kann der Administrator die Konfiguration des Switches und die Benutzerprofile sichern
• Firmwareaktualisierung möglich
• Video DynaSync™ – exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung
• Verbesserte Bildqualität – Auflösungen bis 1080p / 1920 x 1200 bei 60 Hz
• Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
• Tonübertragung mit vollem Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Kanal-Surround-Sound-Anlagen

| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller | ATEN |
| Produktgruppe | KVM-Switches / PC-Shares |
| Produkttyp | KVM-Switch, HDMI |
| Farbe | schwarz |
| Lieferumfang | 1x CS17916 KVM-Switch mit 16 Ports und USB für HDMI-Grafik mit Kit für Rackmontage, 2x 2L-7D02UH individuelle KVM-Kabelsets mit HDMI- und USB-Steckern (1.8m), 1x LIN5-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung, 1x LIN2-418K-E12G Netzkabel, 1x 0AD8-8005-40MG Netzteil, 1x Standfuß-Set (4 Stk.), 1x Benutzerhandbuch |
| Anzahl PCs | 16 |
| Unterstützte PC-Plattform | USB 2.0 |
| PC: Monitor-Anschlüsse | 16x HDMI BU |
| PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln | nein |
| Anzahl Konsolen digital | 1 |
| Konsole integriert | nein |
| Schaltung über Scan-Lauf | ja |
| Druck-Schalter am Gerät | ja |
| Schaltung über Hot Key | Tastatur |

| | |
|---|---|
| Schaltung über OSD | nein |
| Audio-Switching | Lautsprecher und Mikrofon |
| Audio getrennt von KVM schaltbar | ja |
| Integrierter USB-Hub | ja |
| Anzahl Ports USB-Hub | 2 |
| USB-Hub getrennt von KVM schaltbar | ja |
| 19"-einbaubar | ja |
| Kaskadierbar | nein |
| Max. Auflösung (nominell) | 1920 x 1200; FullHD |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Material (Gehäuse) | Metall |
| Abmessungen (HxBxT) | 44 x 26 x 44 mm |
| Netzteil benötigt | ja |
| Netzanschluss | Gerät-Eurostecker, Typ-C |
| Höhe | 44 mm |
| Breite | 26 mm |
| Tiefe | 44 mm |
| Gewicht | 3.9 kg |
| Verpackungshöhe | 140 mm |
| Verpackungsbreite | 320 mm |
| Verpackungstiefe | 500 mm |
| Paketgewicht | 5.596 kg |