

ATEN CS1822 Commutateur KVMP™ HDMI 4K 2 ports USB 3.0

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 14.01.7141 |
| Constructeur | ATEN |
| Référence constructeur | CS1822 |
| EAN (pièce unique) | 4719264649417 |



Le Commutateur KVMP™ CS1822 ATEN offre une gestion sans effort de deux ordinateurs à interface HDMI depuis un(e) seul(e) clavier/souris USB et moniteur HDMI. Prenant en charge la plus haute qualité vidéo jusqu'à 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz), le CS1822 optimise l'expérience utilisateur du multitâche.

- Un(e) clavier/souris USB et un moniteur HDMI contrôlent deux ordinateurs et partagent deux périphériques USB
- Prend en charge une qualité vidéo supérieure - 4K UHD (3840 x 2160 à 60 Hz) et 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz)
- Video DynaSync™ - une technologie exclusive d'ATEN qui élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la résolution lors de la commutation entre différentes sources
- Hub 2 ports USB 3.1 Gen 1 intégré avec taux de transfert des données SuperSpeed 5 Gbit/s
- Modes de mélangeur audio - mélange jusqu'à deux sources audio comme sortie audio
- Sélection de l'ordinateur via des boutons-poussoirs, des raccourcis clavier, une souris, et des commandes RS-232
- Mode EDID par défaut ATEN - mise sous tension régulière, affichage de haute qualité et optimisation de la résolution pour éliminer les problèmes de compatibilité
- Commutation indépendante du périphérique USB KVM et audio stéréo
- Conforme au HDMI 2.0 ; conforme à HDCP 2.2
- Prend en charge l'audio HD2
- Détection de mise sous tension
- Mise à jour du micrologiciel possible

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Constructeur | ATEN |
| Groupe de produits | Switch KVM / PC-Shares |
| Types de produits | Switch KVM, HDMI |
| Couleur | noir |
| Comprend | 1x Commutateur KVMP™ 4K HDMI USB 3.0 à 2 ports CS1822 2x LIN6-19V1-V18G Câbles HDMI 2.0 2x LIN6-11C1-E12G Câbles USB 3.0 2x LIN5-0205-21CG Câbles audio 1x 0AD8-8005-40MG Adaptateur d'alimentation 1 x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation 1x Instructions utilisateur |
| Nombre de PCs | 2 |
| Platte-forme soutenue | USB |
| PC/Switch: raccordements écrans | 2x HDMI F |
| PC/Switch: raccordements claviers / souris | 2x USB type B |
| PC/Switch: raccordements aux câbles branchés | non |
| Nombre de consoles analogues | 1 |
| Nombre de consoles digitales | 1 |
| Consoles analogues: raccordement écran | 1x HDMI F |
| Consoles analogues: racc. clavier/souris | 2x USB Type A |
| Console intégrée | non |
| Commutation par scan | supprimé |
| Interrupteur sur appareil | oui |
| Commutation par OSD | non |

| | |
|--|----------------------------|
| Audio-Switching | Haut-parleur et microphone |
| Utilisation radio séparément du KVM | oui |
| USB-Hub intégré | oui |
| Nombre de ports USB-Hub | 2 |
| Utilisation du Hub USB séparément du KVM | oui |
| Montage 19 | non |
| Mise en cascade | non |
| Résolution maximale (nominale) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Couleur (boîtier) | noir |
| Matériel (boîtier) | métal |
| Dimensions (HxLxP) | 55,5 x 88 x 210 mm |
| Alimentation nécessaire | oui |
| Puissance de l'alimentation | 5V |
| Hauteur | 55.5 mm |
| Largeur | 88 mm |
| Profondeur | 210 mm |
| Poids | 0.74 kg |
| Hauteur du colis | 100 mm |
| Largeur du colis | 180 mm |
| Profondeur du colis | 280 mm |
| Poids du paquet | 1.812 kg |