ATEN VE805R HDMI HDBaseT-Lite Empfänger mit Scaler (HDBaseT Class B)

Artikelnummer	14.01.6782
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	VE805R-AT-G
EAN (Einzelstück)	4719264642944

HDMI HDBaseT-Lite Empfänger mit Scaler (HDBaseT Class B)

Der VE805R HDMI HDBaseT-Lite Empfänger mit Scaler kann mit ATEN HDMI HDBaseT Produkten kombiniert werden, um Ihre HDMI Anzeige bis zu 60 m von Ihrem HDMI Quellgerät über ein Cat 5e/6a Kabel anzeigen zu lassen.

Mit dem integerierten Scaler unterstützt der VE805R die Skalierung von Anzeigen unterschiedlicher Videoauflösungen. Zusammen mit der ATEN VM8514 HDBaseT Ausgabekarte unterstützt er Videowandintegration und Seamless SwitchT Funktionen. Zudem ist der VE805R mit RS-232 und IR Signal Passthrough ausgestattet, womit RS-232 und IR Kanäle entweder von der Fernbedienung für das lokale Gerät oder vom lokalen Gerät für die Fernbedienung gesteuert werden können, um eine bidirektionelle Steuerung des Quell- oder Anzeigegerätes zu erreichen.

• HDBaseT Konnektivität - erweitert die Verbindung zwischen VM8514 HDBaseT Ausgängen und einer HDMI Anzeige über eine große Entfernung über ein einzelnes Cat 5e/6a Kabel
• HDBaseT Anti-Jamming - widersteht Signalstörungen bei Übertragungen von hochqualitativem Video durch HDBaseT

• Bidirektionaler RS-232 Kanal - ermöglicht Ihnen den Anschluss an serielle Terminals oder serielle Geräte, z.B. Touchscreens und Strichcodeleser
• Scaler - bietet eine Skalierungsfunktion zur nahtlosen Integration einer Videowand mit verschiedenen Ausgabeformaten
• Seamless Switch - Wechsel in fast Echtzeit für kontinuierliche Videostreams,

Echtzeitwechsel und stabile Signalübertragungen*
• Videowand - bietet konfigurierbare Videowandprofile, die für benutzerdefinierte Layouts via Point-n-Klick Web GUI verfügbar sind*
• Bidirektionaler IR Kanal - IR Übertragung wird pro Richtung gleichzeitig verarbeitet**
• Rack-Montage möglich

Hinweis:
* Der Seamless SwitchT und Videowandfunktionen sind verfügbar, wenn der VE805R mit dem VM8514 verwendet wird.
** Unterstützt Vollfrequenz IR Signale von 30KHz bis 60KHz; das beiliegende IR Empfängerkabel unterstützt allerdings nur 30KHz bis 56 KHz.

Lieferumfang:

1x VE805R HDMI HDBaseT-Lite Empfänger mit Scaler
1x 0ADP-1F05-26EG Netzteil

Technische Daten	
Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Multimedia
Produkttyp	HDMI HDBaseT-Lite Empfänger
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x VE805R HDMI HDBaseT-Lite Empfänger mit Scaler, 1x 0AD6-1F05-26EG Netzteil, 1x 2XRT-0003G IR IR Sender, 1x 2XRT-0004G IR IR Empfänger, 1x Anschlussblock, 1x Benutzeranleitung
Schnittstelle	HDMI
Eingänge Video	HDMI
Ausgang Video	HDMI
Abmessungen (HxBxT)	18,18 x 16,92 x 4,20 cm
Höhe	18.18 cm
Breite	16.92 cm
Tiefe	4.2 cm
Gewicht	0.83 kg

Verpackungshöhe	100 mm
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungstiefe	320 mm
Paketgewicht	1.23 kg